



Armaturer/säkring

| Artikelnr | Beskrivning | B10 | B13 | B16 | C10 | C13 | C16 |
|-------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Icke dimbart 3000 K | | | | | | |
| 762200-0000 | Keppo C 7622/3700-PTP 3K | 21 | 27 | 34 | 35 | 46 | 57 |
| 762201-0000 | Keppo C 7622/5800-PTP 3K | 15 | 20 | 25 | 26 | 34 | 42 |
| | Dimbart 3000 K | | | | | | |
| 762300-0000 | Keppo C 7623/3700-PTP 3K Dim | 18 | 23 | 28 | 30 | 38 | 46 |
| 762301-0000 | Keppo C 7623/5800-PTP 3K Dim | 13 | 17 | 21 | 21 | 28 | 35 |
| | Dimbart Casambi 3000 K | | | | | | |
| 762300-0049 | Keppo C 7623/3700-PTP 3K Dim Casambi | 18 | 23 | 28 | 30 | 38 | 46 |
| 762301-0049 | Keppo C 7623/5800-PTP 3K Dim Casambi | 13 | 17 | 21 | 21 | 28 | 35 |
| | Icke dimbart 4000 K | | | | | | |
| 762210-0000 | Keppo C 7622/3800-PTP 4K | 21 | 27 | 34 | 35 | 46 | 57 |
| 762211-0000 | Keppo C 7622/6000-PTP 4K | 15 | 20 | 25 | 26 | 34 | 42 |
| | Dimbart 4000 K | | | | | | |
| 762310-0000 | Keppo C 7623/3800-PTP 4K Dim | 18 | 23 | 28 | 30 | 38 | 46 |
| 762311-0000 | Keppo C 7623/6000-PTP 4K Dim | 13 | 17 | 21 | 21 | 28 | 35 |
| | Dimbart Casambi 4000 K | | | | | | |
| 762310-0049 | Keppo C 7623/3800-PTP 4K Dim Casambi | 18 | 23 | 28 | 30 | 38 | 46 |
| 762311-0049 | Keppo C 7623/6000-PTP 4K Dim Casambi | 13 | 17 | 21 | 21 | 28 | 35 |

Det här är maxvärden beräknade från startströmmen.

De verkliga värdena kan variera beroende på använda brytartyper och installationsmiljö.

Information kan ändras utan föregående meddelande.

Revision 0 (2403)